



FEATURES



YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



HOURLMETER

Ürünün toplam çalışma süresini gösteren kullanım sayacı



JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı
(Tank büyüklüğüne göre çalışma süresi değişebilir.)

GENEL ÖZELLİKLER

3 Fazlı, 50 Hz, PF 0.8

AC Nominal Güç kVA(kW)	13 (10,4)
Maksimum Güç kVA(kW)	14,5 (11,6)
AC Nominal Akım (A)	20,9
Voltaj (V)	230/400
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	3
Güç Faktörü	0,8
Yakıt Tüketimi %100(L/sa)	7,5
Yakıt Tüketimi %75 (L/sa)	6,12
Yakıt Tüketimi %50 (L/sa)	4,6
Gürültü Seviyesi (dB(A))	78,8



MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.)	3600
Güç (Hp)	23
Yakıt Türü	Benzin
Yağ Kapasitesi (L.)	1,7
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	16
Start Şekli	Elektrikli/İpli

BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	740
Boy (mm.)	910
Yükseklik (mm.)	750
Ağırlık (kg.)	160